

HILOOK VI-K43P



Cena celkem:	7 101 Kč (bez DPH: 5 868 Kč)
Kód zboží:	KIPHIL2001
Part No.:	305304996
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook VI-K43P

Set **dveřní stanice** (interkomu) se čtečkou RFID čipů a 7" **bytového monitoru**.

Dveřní stanice je vybavena kamerou s rozlišením **1920 x 1080 px** a úhlem záběru 131° horizontálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových čipů **RFID**. Propojení zvonku a monitoru je realizováno drátově pomocí portu RJ-45. Dotykový 7" monitor lze připojit k síti pomocí **RJ-45** či **Wi-Fi**. K dispozici je také vzdálené **ovládání přes aplikaci Hik-Connect**. Dveřní stanice disponuje odolností vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**. Pro napájení je mimo napájecího adaptéru dostupná také technologie **PoE**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx

Objektiv: pevný, úhel záběru 131° horizontálně, 78° vertikálně

Rozlišení: 1920 x 1080 px

IR přísvit: ano, do 3 m

Čtečka RFID karet: ano

Rozhraní: 4x alarm vstup, 1x RJ-45, 1x tamper, 1x RS-485, 1x odchodové tlačítko, 1x dveřní kontakt, 1x kontakt pro zámek (relé, max. 30 V DC, 2 A)

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Video komprese: H.264

Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení

Rozměry: 138 x 65 x 27 mm

Barva: černá

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 x 600 px

Rozhraní: 8x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x slot pro microSD kartu (max. 128 GB)

Sít: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení

Rozměry: 200 x 140 x 23,34 mm

Barva: černá